

## 主动红外感应器 VESIIRM1 系列

### 产品简介

主动红外感应器 VESIIRM1 系列产品适用于广告灯箱，镜面灯箱，烘手机，水龙头等电器开关的自动化控制。

### 技术参数

- 工作电压：5VDC、
- 输出方式：OC门输出
- 感应角度：直线感应
- 可靠感应距离：1~50cm  
不感应距离：>100cm
- 外形尺寸：34.5×16.5×17



### 接线端子

线缆编号	1	2	3	4
定义	+5V	OUT	NC	GND



### 输出说明

- 1、OUT输出为OC（集电极开路）门输出，平时OC门对地开路；告警时，对地短路。
- 2、OUT输出可根据要求变为平时对地短路，告警时对地开路（请在订货时说明要求）。

### 注意事项

- 1、红外接受器件易受光线干扰，请在安装时，感应头应远离光源并避免强光直射。
- 2、在感应器探头正前方100cm内不能放置物品，否则将可能引起感应器误动作。
- 3、应保持感应器感应窗口洁净，灰尘、异物或油污可能会引起误动作或缩短感应距离。
- 4、本产品规定的感应距离是指以白色物体为感应对像，在普通室内光线下所感应的距离。  
(感应物体为黑色或其它颜色时，有效感应距离会相应缩短)